

Przygotowanie radiotelefonu MOTOROLA do współpracy z Manipulatorem Dodatkowym

Radiotelefony serii Waris

(GM 340, GM 360, GM 380 i pochodne)

Dla prawidłowej pracy manipulatora należy zaprogramować radiotelefon wg opisu:

Rx Audio – Filtered squelched
Accessory Connector Mic. – Enable

Manipulator wykorzystuje:

Pin 2 - Tx audio
Pin 3 - PTT (low)
Pin 7 - GND
Pin11 - Rx audio
Pin12 - Car Radio Mute (lub CD) (low)
Pin 13- SW B+

W złączu akcesorii włączyć:

Pin 3 – Voice PTT – active Level – Low
Pin 12 – Car Radio Mute (lub Carrier Detect)
– Active Level – Low

